

Visit Vekkerklokke

BE1580-P02



Egenskaper

- 1 Ekstra høy 100dB* signal**
Stigende multifrekvenssignal
- 2 Fire høyintensive blitslys**
Effektive også i dagslys
- 3 Kraftig sengevibrator**
Vekker deg med vibrasjoner
- 4 Innebygd nattlampe**
Leder deg tilbake til sengen
- 5 Batteriereserve**
Tar over ved strømbrudd
- 6 Smart slumrefunksjon**
Minsker tidsintervallet
- 7 Bellman Visit kompatibel**
Fungerer som Visitmottaker

*100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm

Nå blir det lettere å stå opp.

Med Visit vekkerklokke fra Bellman & Symfon behøver du ikke å uroe deg for at du skal forsove deg. Du våkner isteden til en ekstra høy lyd, intensivt blitslys eller vibrasjoner under puten. Perfekt for deg som sover tungt eller har nedsatt hørsel.

Vekkerklokken er en del av Visits løsninger for smarte hjem og kan også vekke deg om det ringer på døren eller i telefonen, når din baby behøver tilsyn eller i tilfelle brann. Vekkerklokken har en innebygd nattlampe som med et mildt blått lys viser vegen tilbake

til sengen og en smart slumrefunksjon som reduserer tidsintervallet fra 9 til 2 minutter.

Lydsignalet er høyere en frekvensene som er vanskelige å høre for deg som høye toner slik at du ikke savner dem. Vekkerklokken har også en stor og tydelig LCD skjerm med justerbar bakgrunnslys kontrollhjul for å stille tid og vekking.

Du kan også koble inn telefonen og forsterke ringsignalet eller en tråkkematte som vekker deg når noen går på den.



MD

CE-merket medisinsk enhet i henhold til EU MDR 2017/745

Teknisk informasjon

Mål og vekt

Høyde:	108 mm
Bredde:	121 mm
Dybde:	92 mm
Vekt:	350 g (inkl. batterier)



Tilkoblinger

- Ekstern tilkobling for 3,5 mm stereokontakt
- Telefon modular RJ-11 kontakt
Analog telenett 26-120V RMS, 15-100 Hz

Signaler

- Lydsignal**
100 dBA @10 cm, 94 dBA @ 30 cm
Innebygd multifrekvenssignal med en hovedfrekvens på 950 Hz - 3000 Hz
- Blits**
Fire høyintensive, pulserende LED-blitser
Advarsel! Blitslys kan forårsake epileptisk anfall
- Sengevibrator**
Vibratorstyrke: 2.0 - 4.0 V DC

Frekvens og rekkevidde

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Rekkevidde: 50-250 m, 55-273 m. Avhengig av radiofrekvens og bygningens egenskaper. Dekningen reduseres dersom vegger og store gjenstander blokkerer signalet.

Godkjenninger

MD Dette produktet er en medisinsk enhet i samsvar med forordning (EU) 2017/745 (forordningen om medisinsk utstyr).

Klokkeskjerm

- Typ: Twisted Nematic (TN) LCD
- Justerbar bakgrunnsbelysning i 5 trinn
Aktiveres med slumreknappen
- Bakgrunnsbelysningens farge: hvit
- Bakgrunnsbelysningens timeout: 8 s

Alarm og slumrefunksjon

- Alarm timeout: 20 min
- Reduserte slumreintervaller fra 9 til 2 minutter, annethvert minutt
- Slumre timeout: 20 minutter

Nattlampe

- Innebygd nattlampe som viser veien tilbake til sengen med et mildt blått lys
- Type: Electro Luminescent (EL) lys
- Slåes av/på med slumreknappen
- Timeout: 1 tim (15 min ved batterireserve)

Funksjoner

- Separate hjul og trykkbare knapper for enkel innstilling av tid og vekking
- Egen knapp som veksler mellom 12 og 24 timersvisning
- Egen knapp som justerer skjermens bakgrunnsbelysning i fem trinn
- Egen knapp som slå av/på vekkerklokkens lydsignal
- Batteriovervåking som viser batteriets ladestatus
- Batterireserve som strømforsyner både alarm, sengevibrator, nattlampe og blitslys

I esken

- BE1580-868 Visit Vekkerklokke
- BE1270-P02 Sengevibrator
- Batterieliminatør 7.5 VDC / 1.5 A
- 4 oppladbare AAA NiMH batterier
- Bruksanvisning

Omgivelser

- For innendørsbruk.
- Driftstemperatur: 0° til 35° C
- Relativ luftfuktighet: 15% - 90%
ikke kondenserende

Knapper og kontroller



Visit lysdioder

Lysdiodene viser følgende:

- Oransje lysdiode med et smokksymbol
Visit Babymonitor er blitt aktivert
- Grønn lysdiode med et dørsymbol
Visit dørsender er blitt aktivert
- Gul lysdiode med et telefonsymbol
Visit telefonsender er blitt aktivert
- Rød lysdiode med et flammesymbol
Visit Brannvarsler er blitt aktivert

Tilbehør

Følgende tilbehør er tilgjengelig:

- BE1270-P02 Sengevibrator
- BE9105 Telefonledning
- BE9026-P02 Tråkkematte

© 2025, Bellman & Symfon AB. Alle rettigheter forbeholdt.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB. Informasjon i dette databladet kan endres uten varsel.

BE1580-868_001DSH1.0-NO

bellman.com